

Manta G-419 NIR



- NIR-optimierter CMOS Sensor
- PoE optional
- Winkelkopf und Board level-Varianten
- Videosignalgesteuerte Blende

Beschreibung

GigE Kamera mit CMOSIS CMV4000, NIR optimiert, Global Shutter

Die Manta G-419B NIR enthält einen 1" CMOSIS CMV4000 Sensor, der für eine höhere Empfindlichkeit im NIR-Bereich optimiert wurde. Bei voller Auflösung läuft die Kamera mit 28,6 fps. Die Kamera ist vielseitig einsetzbar durch besondere Funktionen wie 3 LUTs (Lookup Tables). NIR-Modelle sind standardmäßig nicht mit Filter oder Abschlussglas ausgestattet.


Optionen:

- Power over Ethernet (PoE)
- Diverse IR Cut/Pass Filter und Objektivanschlüsse
- Winkelkopf, Board level variants, Medical Design

Spezifikationen

Manta	G-419 NIR
Interface	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
Auflösung	2048 (H) × 2048 (V)
Sensor	CMOSIS CMV4000 NIR
Sensortyp	CMOS
Zellgröße	5.5 µm x 5.5 µm
Objektivanschluss	C-Mount
Maximale Framerate bei voller Auflösung	28.6 fps
ADC	12 bit
Bildzwischenspeicher (RAM)	128 MByte
	Output
Bit-Tiefe	8-12 bit

Manta	G-419 NIR
Mono Modi	Mono8, Mono12, Mono12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)	
Optogekoppelte I/Os	2 inputs, 2 outputs
RS-232	1
Betriebsbedingungen/Abmessungen	
Betriebstemperatur	+5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung	8 to 30 VDC; PoE
Leistungsaufnahme (@12 V)	2.7 W @ 12 VDC; 3.1 W PoE
Masse	190 g; 200 g (PoE)
Abmessungen (L × B × H in mm)	86.4 × 44 × 29 (inkl. Anschlüsse)
Konformität	CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC, ICES



Features

Features zur Bildoptimierung:

- Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 26 dB; 0,1 dB Schritte)
- Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 34 µs bis 126 s; 1 µs Schritte)
- Black Level
- Decimation
- Gamma
- LUTs (Look-Up Tables) (3)
- Piecewise Linear HDR Modus




- Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features
- Bildspiegelung (X/Y)

Kamerakontroll-Features:

- Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
- Event Channel
- Chunk Daten
- IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
- Speicherbare Benutzereinstellungen
- StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
- Stream Hold
- Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
- Kamertemperatur-Überwachung (Mainboard)
- Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands

Technische Zeichnung





Applikationen

Die Manta G-419B NIR ist eine robuste, flexible Industriekamera mit 28 fps und dem im NIR-Bereich optimierten CMOSIS CMV4000 Sensor.

- Multimedia und Entertainment
- Machine Vision
- Sicherheit und Überwachung
- Mess- und Inspektionssysteme
- Industrielle Bildverarbeitung