Alvium 1800 U

Alvium 1800 U-131



Alvium 1800 U-131 innovative USB camera with e2v EV76C560 CMOS sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

□□	
□□	Alvium 1800 U-131
□□□□	Alvium 1800 U
□□	Available

□□□	
□□□□□	Area scan
□□	Color, Mono
□□	Visible
□□□□	300 nm to 1100 nm
□□□	1,280 × 1,024 (1.30 MP)
□□□□□	Teledyne e2v EV76C560
□□□□□□□□□	cmos
□□□□	Global shutter (GS)
□□□□□	6.9 × 5.5 mm (8.7 mm, Type 1/1.8)
□□□□	5.30 µm × 5.30 µm

□□□□	
□□□□□□	10-bit
YUV□□□□	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB□□□□	BGR8, RGB8 (default)
□□□□□□	BayerRG12

□□□□□	
□□□□	60 fps
□□□□	16 µs to 1 s

□□□□□

□□	0.0 dB to 12.5 dB

I/O□□□

□□□□□IO	4 programmable GPIOs
□□□□	Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
□□	USB power: 1.5 W (typical) | Ext. power: 1.5 W (typical)

□□□□

□□□□	-20 °C to 65 °C (□□)

□□□□

□□□□□L x W x H mm□	38 × 29 × 29
□□□□	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
□□	60 g

□□□□□FPGA

□□□□□RAM□	256 KByte
□□□□□□□□□□□□	1024 KByte

□□

□□□□	usb3.0
□□□□	USB3 Vision

Quantum Efficiency



Technical Drawing

