EXO USB3

exo4000MU3



□□	
□□	exo4000MU3
□□□□	F001627
□□□□	EXO USB3
□□	Available

□□□	
□□□□□	Area scan
□□	Mono
□□	Visible
□□□□	400 nm to 1000 nm
□□□	2,048 × 2,048 (4.00 MP)
□□□□□	CMOSIS/ams CMV4000
□□□□□ (□□)	cmos
□□□□	Global shutter (GS)
□□□□□	11.26 × 11.26 mm (15.93 mm, Type 1)
□□□□	5.50 µm × 5.50 µm

□□□□	
□□□□□	8-bit, 12-bit
□□□□□□	mono8, mono12packed

□□□□	
□□□□	52 dB
□□□	38 dB

□□□□□

□□□□□	74 fps
□□□□	27 µs to 10 s
□□	0.0 dB to 11.0 dB

I/O □□□

□□□□	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
□□□□□□	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
□□□□	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O □□□	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
□□□□	10 to 25VDC
□□	External: 4.5 W (typical)

□□□□

□□□□ (□ x □ x □ mm)	47 × 50 × 50
□□□/□□□□	K9 - AR coating - 400-850nm
□□□□	IP40
□□□□	C-Mount
□□	138 g

□□□□□□ FPGA

□□□□□ (RAM)	192 MByte
□□□□□□□ (Flash)	32 MByte

□□

□□□□	usb3.0
□□□□□	(Micro-B)
□□□□	USB3 Vision


FW □□ – □□□□

□□□□	manual, auto, external
□□□□	auto, manual
□□□□□□	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction

FW □□ – □□□□


□□□□/□□	internal, software, external
□□□□□□	User Sets, PWM(4), Sequencer,

□□□□



1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Relative Response
400
500
600
700
800
900
1000
Wavelength [nm]
with glass lid
without glass lid

□□□□


front




back




cross section




right side




top




bottom





I/O □□□□

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 –	(opto In –)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)